量子もつれ（エンタングルメント）

量子ゲートは もはや数学上のものではない。

物理的に 作れるようになったんだ！

https://www.epiqc.cs.uchicago.edu/resources/

March 2019 (v2)

Translated by QCSC, kyushu University, Japan

This work is funded in part by EPiQC, an NSF Expedition in Computing, under grant 1730449

AN NSF EXPEDITION IN COMPUTING

EPiQC

https://www.epiqc.cs.uchicago.edu/

さて、アインシュタインが 信用しなかった数学は...

1. アダマールゲートをyに作用させて、y'を生成

$$\underbrace{\boxed{H}}_{\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{bmatrix}} \underbrace{|0\rangle}_{\downarrow \begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}} = \underbrace{\tfrac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle+\tfrac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle}_{\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix}}$$

2. 2量子ゲートを作用させるために、y'とzの確率を結合

$$\underbrace{y'=\tfrac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle+\tfrac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle}_{} \text{ と } \underbrace{z=1|0\rangle+0|1\rangle}_{}$$

$$\tfrac{1}{\sqrt{2}}|00\rangle+0|01\rangle+\tfrac{1}{\sqrt{2}}|10\rangle+0|11\rangle$$

行列での記法に変換 → $\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1\\0\\1\\0\end{bmatrix}$

3. CNOT ゲートをzとy'に作用

$$\overbrace{\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&0&1\\0&0&1&0\end{bmatrix}}^{\text{CNOT}}\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1\\0\\1\\0\end{bmatrix}=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{bmatrix}1\\0\\0\\1\end{bmatrix}$$

量子の世界における「もつれ」

量子ビットは特別な方法によって もつれさせられるよ。

次の量子回路で $y=|0\rangle$ と $z=|0\rangle$ のときをもつれさせてみよう：

そしたら、|yz⟩は 同じ確率で|00⟩と|11⟩になるんだ。 つまり、yとzが異なる状態と 測定されることはないね！

$$\tfrac{1}{\sqrt{2}}|00\rangle+0|01\rangle+0|10\rangle+\tfrac{1}{\sqrt{2}}|11\rangle$$

この回路では、 もつれている量子ビットの片方を測定すると、 もう片方は必ず同じ値を取るんだ。

脳は視覚的なゲームを「もつれ」させている

上の箱を見てごらん。 すべて同じ方向を向いているよ！ 右か左下のどちらかだね。

全ボタンが無い、 脳はどちらにそそ見えてしまうんだ。

数学的に「もつれ」させを 2つのものどちに体存関係があることがあるよ

例えば、10 個のビー玉を 箱に入れて、 残りを箱に 入れてください。

2つの箱を開じて、箱を友達に渡すと

友達は箱を開けて、 4個のビー玉が入っているのを見て、 「箱には6個のビー玉が入っているはず」 と言ったら？

じゃあって友だち箱Aを開けずに 何個入っているかがわかったんだろう？

そうか！片方の箱の中のビー玉の数が、 もう片方のに体存するかもんだ！

2枚のコイン：

1枚のコイン：

コインと2が独立なときは…

もし、コインと2回エが もつれていたら！？

次のような状況が考えられるよ：